

## ▶▶ MODE EXPERT

En mode expert chaque émetteur peut être activé ou désactivé individuellement. Une série de trois touchés consécutifs, au rythme d'une seconde sur la surface de contact, est affichée par la centrale de commande et confirmée de manière acoustique. Les émetteurs activés pour un exercice restent actifs jusqu'à la fin de l'exercice, indépendamment d'un touché au sondage. Ceci correspond à la situation réelle. De plus, la plupart des DVA permettent un marquage après la localisation du point.

```
Victims: 0  
Time : 10m 00s
```

Pour pouvoir passer au mode expert, la centrale de commande doit se trouver dans le mode exercice.

## 1. Choix du mode de fonctionnement

START/STOP



```
Vict : 1 On: no
```


En pressant **START / STOP** durant au moins 5 secondes, la centrale de commande passe en mode expert.

Pour retourner au mode exercice, la touche **START / STOP** doit de nouveau être pressée durant au moins 5 secondes.

## 2. Activer / désactiver des émetteurs



A l'aide des touches **- VICTIMS** et **+ VICTIMS** on parcourt les émetteurs disponibles. La ligne inférieure de l'affichage indique l'état (émetteur activé ou désactivé).



Avec la touche **+ TIME** l'émetteur est activé (yes) et avec **- TIME** désactivé (no).

La ligne supérieure indique le numéro de l'émetteur actif.

```
Vict : 1 On: yes
```

## 3. Touché au sondage

```
1*  
Vict : 1 On: yes
```

Les émetteurs télécommandés disposent d'une signalisation automatique de touché au sondage. Une série de trois touchés consécutifs, au rythme d'une seconde sur la surface de contact est affichée sur la centrale de commande et confirmée de manière acoustique.

Suite à un touché au sondage, dans la ligne supérieure de l'affichage, le numéro de l'émetteur correspondant est suivi d'une étoile.

## 4. Mode standby

```
Going to sleep
```

Si durant 60 minutes aucune touche n'est pressée, la centrale de commande et les émetteurs passent en mode standby. Un déclenchement manuel n'est pas nécessaire.

En pressant une touche quelconque, l'installation est à nouveau activée en 35 secondes.

REDUCE THE RISK, GET TRAINED!

avalanche-training-center.ch



girsberger-elektronik.ch